

Hodnotné funkce, atraktivní cena.

Fax . Tiskárna . Kopírka . Skener.

Srdcem multifunkčního zařízení Xerox FaxCentre F116 je robustní a silný fax.

Díky rychlému síťovému tisku, pohodlnému kopírování, barevnému skenování, možnosti e-mailu a přístupu na internet přináší množství pracovních nástrojů vhodných pro jednotlivce nebo malou kancelář.

Vše v jednom za přijatelnou cenu.





KONFIGURACE	FaxCentre F116
Kopírka/tiskárna Rychlost	16 ppm
Výtisk první strany	21 seconds
Rozlišení	300 x 300 dpi copie / 600 x 600 dpi tisk
Procesor	92 Mhz
Připojení	přímí přes USB; volitelně interní NIC
Skener Rozlišení	300 x 300 dpi opticky ; 600 x 600 dpi interpolačně
Skenování do e-mailu	ano
Fax Rychlost	33.6 Kbps
Rozlišení	až 400 x 200 dpi černobíle / až 300 x 300 dpi barevně
Přenos	3 seconds per page
Kapacita na vstupu papíru	250 listů
Výstup papíru	100 listů
Speciální možnosti	Barevné skenování a zaslání jako e-mail
Volitelné příslušenství	zásobník na 500-listů
Pracovní cyklus	2500 stran / měsíc

Specifikace

FAX

Kompatibilita: ITU - T
Rychlost modemu: 33.6 Kbps
Komprese: MMR/MR/MH/JBIG/JPEG
Přenos dat: 3 seconds per page
Rozlišení:
černobíle:

- Standard (100 x 200 dpi)
- Fine (200 x 200 dpi)
- Super Fine (400 x 200 dpi)
- Photo Mode (200 x 200 dpi)

Barevně:
Standard (100 x 100 dpi)
Fine (200 x 200 dpi)
Super Fine (300 x 300 dpi)

polotóny: 256 úrovní
Paměť faxu : 8 MB
Nastavení předvolby: ano
Jednotlačítková volba: 26
Rychlá volba: až 500 míst
Záložní baterie: není nutná
standardně využívá paměti faxu
Automatický příjem faxu.
Automatické přizpůsobení dokumentu
na velikost papíru

VÝHODY TISKU

Technologie: černobílý laserový tisk
Rychlost: 16 ppm
Rozlišení: 600 x 600 dpi
PDL: GDI (Std), PCL and PS
Paměť tiskárny 32 MB
Oboustranný tisk: ne
Rozhraní: USB

VÝHODY KOPIOVÁNÍ

Rychlost: 16 ppm
Rozlišení: 300 x 300 dpi
Zmenšení/zvětšení: 25-400%
(změna velikosti po 1%)
Vícenásobné kopie: až 99 kopií
Produktivita: jednou skenuj / tiskni mnoho

SKENOVÁNÍ (barevně i černobíle)

Průměrná rychlost:
100 x 200 dpi: 1.8 sec./str.
300 x 300 dpi: 5.4 sec./str.
barevně: 16 sec./str.
Max. rozlišení: Opticky 300 x 300 dpi
Interpolačně 600 x 600 dpi
Scan Driver: TW AIN Standard
Scanning Software Document
Management and OCR: ScanSoft
PaperPort and OmniPage Software

EMAIL

Compatibility: ITU T37
Mail Protocol & sending: SMTP
SMTP Authentication (only RFC 1734)
Black and white email format: TIFF-F, PDF
Colour email Format: JPEG

LAN ACCESS

Ethernet: 10 BaseT/100BaseT
Plug & Play configuration: (DHCP and BOOTP)

Inter net Protocol: TCP/IP
DNS Queries: (2 DNS servers access)
NETBIOS compatibility
(for name management)
Respond to PING request

ROZMĚRY A VÁHA

389 x 460 x 390 mm
11 Kg

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

Síťový vypínač: ano
Napájení:
220 to 240 V AC, 50/60 Hz
Max. příkon:
850 watts
Úsporný režim: 15 watts or less
Úspora energie: ENERGY STAR

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota: 10 - 32 C
Vlhkost: 20 - 80%

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Paměť: 32 MB SDRAM;
64 MB Flash Memory
Companion Pro Software

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Přibližná výtěžnost:
Startovací tonerová kazeta: 2,000 stran*
Standardní tonerová kazeta: 6,000 stran*
Startovací válec: 4,000 stran*
Standardní válec: 20,000 stran*

* kalkulováno na A4 při 5% pokrytí

MEDIA

Vstup papíru
Hlavní podavač: 250 listů
Min. Rozměr: 120 x 208 mm
Max. Rozměr: 216 x 1000 mm
Gramáž papíru: 60 x 90 g/m²
Boční podavač: 1 list
Obálky: ano (pomocí bočního podavače)
Možnost 2. zásobníku na 500 listů
Automatický podavač na 40 listů
Kapacita výstupu: 100 listů

Díky sloučení funkcí v jedno silné kancelářské zařízení snižuje provozní náklady a šetří prostor.

Robustní a dostupný.
Všechny elementy za nízkou cenu.

- 33.6 Kbps zaručuje přenos několikastránkových dokumentů za pouhé 3 sec. na stránku
- Laserová technologie, standardní GDI tisk z PC, volitelný síťový tisk přes PCL6 a PS zajišťují špičkovou kvalitu.
- Možnost barevného skenování (nebo jen černobíle) a následného zaslání jako e-mail.

Na všechno stačí vyspělá technologie

- Dokumenty obdržené faxem se dají naskenovat a následně elektronicky rozeslat na různé adresy.
- Díky ochranné paměti se uložené faxy a nastavení zařízení nikdy neztratí ani při výpadku proudu.
- Při příjmu dat fax F116 automaticky přizpůsobí dokument velikosti papíru v zásobníku.
- Automatická je i upozornění na docházející toner.

Kompaktní a výhodný
Efektivita zjednodušuje pracovní dny

- Pasuje kamkoli, kde úspora místa hraje důležitou roli.
- Možnost přidání zásobníku navíc pomůže vysoké frekvenci využití.
- Klávesnice je uživatelsky velmi jednoduchá

